




Übersicht der IP-Schutzarten für NASS- und NEVO-Steckdosen

Installationsnorm NIN	NASS-Steckdosen nach bisheriger Norm SN SEV 1011		NEVO-Steckdosen nach neuer Normenserie SN 441011 (exkl. IP55/IP55-Steckdosen)		NEVO-Steckdosen nach neuer Normenserie SN 441011 IP55/IP55-Steckdosen ^{ΔΔΔ} IP55	
						
	Klappdeckel offen ³⁾	Klappdeckel geschlossen	Klappdeckel offen ³⁾	Klappdeckel geschlossen	Klappdeckel offen	Klappdeckel geschlossen
NIN2015, NIN2020 ¹⁾ bis 31.12.2024	IP21 Klappdeckel mit IP55 beschriftet	IP55 Klappdeckel mit IP55 beschriftet	IP21 Deckel mit IP55 beschriftet	IP55 Deckel mit IP55 beschriftet	IP55 mit IP55-Stecker IP21 mit IP20-Stecker	IP55 Klappdeckel mit IP55 beschriftet
geplante NIN2025 ²⁾ ab 01.01.2025	darf nicht mehr installiert werden ⁴⁾		IP21 Deckel mit IP21 beschriftet	IP21 Deckel mit IP21 beschriftet	Klappdeckel mit IP55 beschriftet	

- ¹⁾ Die deklarierte IP-Schutzart beschreibt den Schutz, wenn kein Stecker eingesteckt ist und ein vorhandener Klappdeckel **geschlossen** ist.
- ²⁾ Die deklarierte IP-Schutzart beschreibt den Schutz, wenn ein Stecker der gleichen IP-Schutzart **eingesteckt** ist und ein vorhandener Klappdeckel **geöffnet** ist.
- ³⁾ oder Steckdose ohne Klappdeckel
- ⁴⁾ SN SEV 1011 nicht mehr gültig